

portstifte 30 auf der Transportscheibe 17, die Form des Transportfingers 29 und die Länge seines Arbeitsweges hängen natürlich von den Abmessungen des fotografischen Apparates selbst und insbesondere von dem jeweils verwendeten Filmformat ab. Ein fotografischer Apparat mit dem beschriebenen Aufbau kann jedoch für jedes gängige Filmformat ausgelegt werden.

Der Bedienungshebel 6 ist an seiner einen Längskante mit zwei Anschlagflächen 31 versehen, die von einer oberen Kante 32 eines Zeithebels 33 einen unterschiedlichen Abstand haben. Durch Verschieben des Zeithebels 33 in seiner Längsrichtung mittels eines auf die gegenüberliegende Seite des Gehäuses hindurchgeführten Zeitknopfes 34 kann entweder die obere oder die untere Anschlagfläche 31 mit der Kante 32 des Zeithebels 33 in Eingriff gebracht werden. Somit hat der Bedienungshebel 6 unterschiedlich lange Betätigungswege, was zur Folge hat, daß die Feder 25 unterschiedlich stark gespannt wird. Es läßt sich also durch Verstellen des Zeithebels 33 eine unterschiedliche lange Verschußzeit einstellen.

Soll nun mit dem Apparat fotografiert werden, so wählt man zwischen dem Sichtfenster 7 und dem Zusatzsichtfenster 8 und richtet den Apparat auf das zu fotografierende Objekt aus. Der Verschußschieber 24 ist stets gespannt. Durch Druck auf den Auslöseknopf 27 wird über den Sperranschlag 26 die Bewegung des Verschußschiebers 24 und damit die Belichtung freigegeben. Nach erfolgter Aufnahme wird der Bedienungshebel 6 im Hebelschlitz 21 in Richtung auf die Objektivfassung 4 zu bewegt, wobei die Spanngabel 22 mit dem Verschußschieber 24 soweit verschoben wird, daß der Sperranschlag 26 mit dem Auslöseknopf 27 wieder in Eingriff kommt. Gleichzeitig hat der Transportfinger 29 durch Mitnehmen eines Transportschlitzes 30 die Transportscheibe 17 ein entsprechendes Stück im Gegenuhzeigersinn verdreht (Fig.3), womit in der Darstellung nach Fig. 4 der Steckansatz 16 sich ein Stück im Uhrzeigersinn gedreht hat. Zur selben Zeit hat außerdem die Sperrklinke 28 das Klinkenrad 20 ein Stück im Gegenuhzeigersinn gedreht, so daß durch ein hier nicht dargestelltes Fenster jetzt ein entsprechend höherer Bildzahlwert abgelesen werden kann. Der Apparat ist jedoch jetzt noch nicht für

009811/0971